



## HF Sendemodul FW 1400

**Einsatzgebiet:** Übertragung digitaler Daten

Das Modul darf sofort, ohne nochmalige Überprüfung in der Bundesrepublik Deutschland, eingesetzt werden.

Beim Einsatz in anderen Ländern ist die schriftliche Stellungnahme des Herstellers ein zu holen!

Die Antenne muss fest mit dem Modul verbunden sein.

Sie kann als Leiterbahn, Rahmenantenne oder als abgestimmter Rundstrahler ausgeführt sein.

Antennen mit Gewinn dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers eingesetzt werden!


Eine Frequenz aus dem Bereich:	433,05-434,79 MHz
Sendeleistung:	< 10 mW ERP
Spannungsversorgung:	12 V DC / max. 13,8 V DC
Stromaufnahme:	
beim Senden	ca. 25 mA / 12 V DC
ohne Senden	ca. 2,5 µA / 12 V DC
frequenzmoduliert	
Hub:	ca. 3 kHz
Dateneingang:	positive Impulse mit min. 4,5 Volt,
max.10 Volt	
Datenrate:	600-4800 Baud ( höhere Datenraten auf
Anfrage)	
Vorlaufzeit:	ca. 55 m sec ( bis Daten nach Start gültig
sind)	
Temperaturbereich:	-40 bis +85°C
Zulassung:	G 012 565 B FW
Abmessungen:	ca. 56,5 / 25 / 11,5 mm
Gewicht:	ca. 28 g
HF-Schutz-Gehäuse:	Weißblech

Melde- und Gebührenfrei im UHF-Band

Umweltklasse I gemäß VDE 0834 für trockene, staubfreie, temperierte Innenräume!

Telefix Typ FW 1400  
(Produktfamilie 1400)

CE 0700



Achtung! Alle Darstellungen sind unverbindlich! Sie dienen nur der vorab Information!

Nur gültig für die Dauer von 90 Tagen!

Stand: 01.03.2009

Securifix GmbH  
Karlsberg 2  
D- 85221 Dachau

**Telefon:**  
+49 (0)8131 – 614 516

**Fax:**  
+49 (0)8131 – 614 518

**Email:**  
[info@securifix.de](mailto:info@securifix.de)

**Internet:**  
[www.securifix.de](http://www.securifix.de)

**Hauptsitz:**  
Dachau, Deutschland

**Handelsregister:**  
Amtgericht München

**Handelsreg.-Nr.**  
HRB 141115

**Umsatzsteuer-ID-Nr.:**  
DE814968680

**Geschäftsführer:**  
Edmund Breitenfeld

**Bankverbindung:**  
Sparkasse Dachau

Bankleitzahl: 70051540  
Kontonummer: 765 628

**IBAN:**  
DE28700515400000765628

**BIC:** BYLADEM1DAH